
SAM. STAN. DS OGRÓWKI INT.NIEUMYWALNYCH
SAM. STAN. DS OGRÓWKI
STANOWISKO DS OGRÓWKI
REKTORAT CZ.1
REKTORAT CZ.2
DZIAŁ KADRY
BIURO KARIER
BIURO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ STUDENTÓW
BIURO REKTORA CZ.2
REKTORAT CZ.1 NEOFILOLOGIA
UWAGA:
1. Instalację SAP wykonać przewodem YnTKSYekw 1x2x1,0 w listach dozownych czujek i przyjszników oraz przewodami HDGs dw 4x2x0,8 w listach monitorings klap pożarowych
2. Instalację okładać na uchwytach odległościych lub w osłonie z rur ochronnych w przestrzeniach międzyfunkcyjnych oraz na korytarzu. Przewody HDGs do sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi okładać na konstrukcji zapewniającej wytrzymałość ogniową minimum przez 90 min.
3. Okablowanie linii głównodozowych wykonać osłony przewodem pp. typu HTKSH 1x2x1,0 w rurze (PHRS), okładanym bezpośrednio na tynku (betonie) za pomocą uchwytów o odpowiedniej odporności ogniowej oraz stalowych kotew rozporowych. Wszystkie elementy trasy kablowej powinny posiadać atestów otworowe certyfikaty. Producent kabla zezwala również na montaż kabla w listwie bezhalogenowej, z tym że kabel nadal będzie mocowany za pomocą uchwytów i stalowych kotew wg. do beton.
4. Należy zapewnić kontrolowaną lnu przewodzenia instalacji SAP, DSO oraz zasilania, sterowania i monitoringu klap pożarowych w obrębie do instalacji innych branż zgodnie z normą EN-54/PN94-10
5. Czujki instalacji SAP monitorować możliwie w centrum pomieszczenia, zachowując odległości min. 0,5m od oprawoświetlenieowych, kratek wentylacji wyciągowej i innych przeszkód oraz 1,5m od kratek wentylacji nawiewnej.
6. Wszystkie przejścia kabli i przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego, należy zabezpieczyć mną ogniową, o wytrzymałości ogniowej, takiej samej jak ściana lub strop oddzielenia pożarowego.
7. Rozyne ostrzegacze pożarowe montować na wysokości 1,4m+1,6m od poziomu wykończonej posadzki.
8. Ostemcowa lokalizacja osprzętu oraz jego typ należy uzgodnić z Architektem i Użytkownikiem.
9. Jako uzgodnienie akceptacyjne - instalacja będzie wykonywyczyta głównki instalacji DSO. Centrale tych systemów połączyć pomiędzy sobą kablem komunikacyjnym.
10. Przed podłączeniem urządzeń należy sprawdzić osprzęt: stanowcze urządzenia wg. DTR producenta.
11. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
12. Projekt chroniony prawem autorskim.
Legenda:
Rozyny ostrzegacza pożarowy
Optyczna czujka dymu
Czujka temperaturowa
Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
moduł wejścia/wyjścia
Sygnalizator optyczny
Przyciesk odpyłniania
Głośnik naściennego do wbudowania
Głośnik naściennego, naściennego
Głośnik przykłonowy
centrala zasilającej ogniowych
trzymak elektromagnetyczny drzwi
przyciesk testowania/zwolnienia elektromagnesów
WOJSKI BROSKIEWICZ
PO BOX 3 GDAŃSK
ul. Ks. Bp. Stanisława Gorzki 10
e-mail: biuro@wojskibrosk.com.pl
INWESTOR
UNIWERSYTET GDAŃSKI
ul.Bażyńskiego 1a, 80-952 Gdańsk
INWESTYCJA
BUDOWA BUDYNKU NEOFILOLOGII WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO NA TERENIE KAMPUSU BAŁTICKIEGO UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO W GDAŃSKU
ADRES
GDAŃSK, Dg ul. Wita Stwosza/Bażyńskiego, dz. nr 2329, obręb 13
AUTORZY PROJEKTU
mgr inż. Andrzejczak
OPRACOWANIE
Marek Perkowicz
SPRAWDZAJĄCY
Zbigniew Andrzejczak
BRANŻA
ELEKTRYCZNA
FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU
Plan rozmieszczenia instalacji DSO, SAP i klap pożar. - podział 2 pięter
SKALA
1:100
DATA
05/2010
NR RYSUNKU
EE36/T.2-34